



Kod produktu: **0554 5358**

Parametry	Napięcie (V), Prąd (A), Współczynnik mocy (cos phi), Moc efektywna (kW), Moc pozorna (kVA), Moc bierna (kVar), Energia czynna (kWh), Częstotliwość zasilania (Hz), Wszystkie parametry przesyłane są cyfrowo do DS 500/CS Network
Zakres pomiaru	Pomiar napięcia: maks. 600V AC, 45-65Hz, Pomiar prądu: 10-3000A przy 50Hz
Dokładność pomiaru prądu/energii czynnej	± 0,5% / IEC 62053-21 Class 1
Dokładność pomiaru napięcia	± 0,2 %
Temp. robocza	-25...+55 °C
Wymiary [mm]	90 x 107 x 32
Wyjścia	RS 485, Interfejs Ethernet

Warianty produktu

Indeks	Cena
Miernik prądu/mocy użytecznej CS PM Flex do montażu szynowego 0554 5358	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

CS PM Flex

Miernik prądu/mocy skutecznej z cewkami Rogowskiego

Mierzy i oblicza napięcie i prąd:

- Moc efektywna [kW]
- Moc pozorna [kVA]
- Moc bierna [kVar]
- Energia czynna [kWh]
- Współczynnik mocy (cos phi)